



AirPort Extreme
Ayarlama Kılavuzu

İçindekiler

- 5 **Başlangıç**
- 7 AirPort Extreme'inizdeki Kapılar
- 8 AirPort Extreme'inizi Elektrik Prizine Takma
- 9 AirPort Extreme Durum Işığı

- 11 **AirPort Extreme'inizi Ayarlama**
- 11 AirPort Extreme'i Mac Kullanarak Ayarlama
- 12 AirPort Extreme'i Bir iOS Aygıtı Kullanarak Ayarlama
- 13 İleri Düzey Seçenekleri Ayarlama
- 14 AirPort Extreme'inizle Time Machine'i Kullanma
- 15 Parolayla Korunan Ağınıza WPS Yazıcı Ekleme

- 16 **İpuçları ve Sorun Giderme**
- 16 AirPort Extreme İçin En İyi Konumlar
- 17 Parazitlerden Korunma
- 17 İnternet'e Bağlanamıyorsanız
- 18 AirPort Extreme veya Ağ Parolanızı Unutursanız

- 19 AirPort Extreme'iniz Yanıt Vermiyorsa
- 19 AirPort Extreme'inizin Durum Işığı Turuncu Yanıp Sönüyorsa
- 20 AirPort Extreme Yazılımınızı Güncellemek İstiyorsanız

- 21 **Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek**

- 22 **AirPort Extreme Özellikleri ve Güvenlik Yönergeleri**

Başlangıç


1

AirPort Extreme baz istasyonunuzu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Başlamak için bu kılavuzu okuyun.

AirPort Extreme aynı zamanda, 802.11ac belirtimini kullanan eşzamanlı çift bant kablosuz ağ sunan tam özellikli bir Wi-Fi baz istasyonudur. AirPort Extreme'inizi ayarladığınızda, iki tane yüksek hızlı Wi-Fi ağı yaratılır:

- iPhone, iPod touch ve eski bilgisayarlar gibi 802.11b, 802.11g ve 802.11n aygıtları için 2,4 gigahertz (GHz) ağ
- iPhone, iPad, Apple TV ve yeni bilgisayarlar gibi 802.11n, 802.11a ve 802.11ac aygıtları için 5 GHz ağ

Wi-Fi aygıtları en iyi performansı ve uyumluluğu sağlayan ağa otomatik olarak katılır ve AirPort Extreme geniş bant Internet bağlantınızı ağınızdaki bilgisayarlarla ve aygıtlarla paylaşır.



AirPort Extreme'indeki Kapılar

AirPort Extreme'in arkasında altı kapı vardır:



Bir adet Gigabit Ethernet Geniş Alan Ağı (WAN) kapısı

DSL veya kablo modem bağlamak ya da var olan bir Ethernet ağına bağlanmak için



Üç adet Gigabit Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) kapısı

Yazıcılar veya bilgisayarlar gibi Ethernet aygıtlarını bağlamak ya da var olan bir Ethernet ağına bağlanmak için



Bir adet USB kapısı

Uyumlu bir USB yazıcı, sabit disk veya birden fazla aygıt bağlamak amacıyla hub bağlamak için



Güç kapısı

AirPort Extreme'i AC güç kaynağına bağlamak için

Güç kapısının yanında AirPort Extreme'inizle ilgili sorunları gidermek için bir sıfırlama düğmesi vardır. Öndeki durum ışığı AirPort Time Capsule'ün o anki durumunu gösterir.

AirPort Extreme'inizi Elektrik Prizine Takma

AirPort Extreme'inizi elektrik prizine takmadan önce, kullanmak istediğiniz kapılara uygun kabloları bağlayın:

- DSL veya kablo modeminize bağlı Ethernet kablosunu Ethernet WAN kapısına (🌐) bağlayın (Internet'e bağlanacaksınız).
- AirPort Extreme'inizin USB kapısına (📁) bağlı bir USB kablosunu uyumlu bir USB yazıcıya, sabit diske veya hub'a bağlayın.
- Ethernet aygıtlarının Ethernet kablolarını Ethernet LAN kapılarına (↔) bağlayın.

Kullanmayı planladığınız tüm aygıtların kablolarını bağladıktan sonra, güç kablosunu güç kapısına bağlayın ve AirPort Extreme'inizin fişini elektrik prizine takın. Açma/kapama anahtarı yoktur.

Önemli: Yalnızca AirPort Extreme'inizle birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

AirPort Extreme'in güç kablosunu bir elektrik prizine taktığınızda, durum ışığı açılış sırasında turuncu yanar ve daha sonra ayarlama sırasında turuncu yanıp söner. AirPort Extreme'iniz ayarlandıktan ve Internet'e veya ağa bağlandıktan sonra durum ışığı yeşil yanar.

Ethernet kablolarını Ethernet kapılarına bağladığınızda kapıların üstündeki ışıklar sürekli yeşil yanar.


AirPort Extreme Durum Işıđı

Aşağıdaki tablo AirPort Extreme'in ışık dizilerini ve neyi belirttiklerini açıklar.

Işık	Durum/açıklama
Kapalı	AirPort Extreme'inizin fişi elektrik prizine takılı deđil.
Sürekli turuncu	AirPort Extreme'iniz başlıyor.
Yanıp sönen turuncu	AirPort Extreme'iniz ağ veya Internet ile bağlantı kuramıyor ya da bir sorunla karşılaşmış durumda. Durum ışığının turuncu yanıp sönmeye neyin neden olabileceđi hakkında bilgi almak için AirPort İzlenesi'ni kullanın. Bakınız: 19. sayfadaki "AirPort Extreme'iniz Yanıt Vermiyorsa"
Sürekli yeşil	AirPort Extreme'iniz açık ve düzgün çalışıyor.
Yanıp sönen turuncu ve yeşil	Başlamayla ilgili bir sorun olabilir. AirPort Extreme'iniz yeniden başlayacak ve tekrar deneyecektir.

AirPort Extreme ile şunları yapabilirsiniz:

- Parolayla korunan bir Wi-Fi ađı yaratıp ardından Internet'e bağlanabilir ve Internet bağlantısını diđer bilgisayarlarla ve iPad, iPhone, iPod touch ve Apple TV gibi Wi-Fi aygıtlarıyla paylaşabilirsiniz.
- Arkadaşlarınıza ve ziyaretçilerinize kablosuz Internet erişimi vermek için parolayla koruma özelliđi açık veya kapalı bir konuk ađı yaratabilirsiniz. Konuk ađına bağlanan aygıtlar yalnızca Internet'e erişebilir; yerel ađınıza erişemez.
- AirPort Extreme'e bir Wi-Fi yazıcı bağlayabilirsiniz. Ağ üzerindeki desteklenen bilgisayarlar ve Wi-Fi aygıtları bu yazıcıda yazdırabilir.
- AirPort Extreme'e bir USB sabit disk bağlayabilirsiniz. Ağdaki tüm bilgisayarlar bu diske erişebilir. Evinizdeki tüm Mac bilgisayarlarını yedeklemek için OS X 10.5.7 veya daha yenisindeki Time Machine uygulamasını kullanabilirsiniz.



AirPort Extreme'inizi Ayarlama

2

AirPort Extreme'inizi ayarlamak için Mac'inizi veya bir iOS aygıtını kullanın.

AirPort Extreme'inizi şunlardan birini yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Kablosuz bilgisayarların ve aygıtların Internet'e ve birbirlerine bağlanmak için kullanabilecekleri yeni bir ağ yaratmak.
- Var olan bir ağı genişletmek. Ağ Internet'e bağlıysa, AirPort ağındaki tüm bilgisayarlar ve kablosuz aygıtlar Internet bağlantısını kullanabilir.

AirPort Extreme'inize Ethernet kullanarak bağlanan bilgisayarlar da dosya paylaşmak ve Internet'e bağlanmak için ağa erişebilir.

AirPort Extreme'inizi Internet'e bağlanmak için kullanıyorsanız, bir Internet servis sağlayıcısının geniş bant (DSL veya kablo modem) hesabına veya var olan Ethernet ağını kullanarak Internet'e bağlanmaya gereksiniminiz vardır. ISS'nizden bazı bilgiler (statik IP adresi veya DHCP istemci kimliği gibi) aldıysanız, bunları AirPort İzlenesi'nde girmeniz gerekebilir. AirPort Extreme'inizi ayarlamadan önce bu bilgileri hazır bulundurun.

AirPort Extreme'i Mac Kullanarak Ayarlama

Şunlara gereksiniminiz vardır:

- Wi-Fi özellikli bir Mac bilgisayar veya AirPort Extreme'inize Ethernet kablosuyla bağlı bir Mac bilgisayar (Ethernet kullanarak ayarlamak için)
- OS X 10.7.5 veya daha yenisi
- AirPort İzlenesi 6.3 veya daha yenisi

OS X ve AirPort İzlenesi'nin en son sürümünü edinmek için Yazılım Güncelleme'yi kullanın.

Ayarlamak için:

- 1 Uygulamalar'ın içindeki İzlenceler klasöründe bulunan AirPort İzlencesi'ni açın.
- 2 AirPort Extreme'inizi seçin ve Sürdür'ü tıklayın. Ayarlamak istediğiniz AirPort Extreme'i görmüyorsanız, onu menü çubuğundaki Wi-Fi durumu menüsünden seçin.
- 3 Yeni bir ağ yaratmak veya var olan ağı genişletmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

AirPort Extreme'i Bir iOS Aygıtı Kullanarak Ayarlama

Şunlara gereksiniminiz vardır:

- Bir iPad, iPhone veya iPod touch
- iOS 6.1 veya daha yenisi

En son iOS sürümü için iOS aygıtınızda Ayarlar'ı denetleyin.

Ayarlamak için:

- 1 Ana Ekran'da Ayarlar'a dokunun, sonra Wi-Fi'ye dokunun.
- 2 AirPort Extreme'inizin adına dokunun.
- 3 Yeni bir ağ yaratmak veya var olan ağı genişletmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

İleri Düzey Seçenekleri Ayarlama

İleri düzey seçenekleri ayarlamak için, bilgisayarınızdaki AirPort İzlencesi'ni kullanın veya App Store'dan iOS için AirPort İzlencesi'ni indirin. Yeni bir AirPort Extreme ayarlayabilir veya ileri düzey güvenlik seçenekleri, kapalı ağlar, DHCP tutma süresi, erişim denetimi, IPv6 gibi daha birçok ileri düzey ayarı yapabilirsiniz.

İleri düzey seçenekleri ayarlamak veya daha önce ayarladığınız bir ağda değişiklik yapmak için:

1 Değiştirmek istediğiniz kablosuz ağı seçin.

- Mac üzerinde, menü çubuğundaki Wi-Fi durumu menüsünü kullanın.
- iOS aygıtı üzerinde, Wi-Fi ayarlarında ağı seçin.

AirPort Extreme'inizi ayarlamadıysanız, saptanmış ağ adı Apple Ağı XXXXXX olarak görünür (XXXXXX, AirPort kimliğinin son altı basamağıdır).

2 AirPort İzlencesi'ni açın.

3 İsteddiğiniz AirPort Extreme'i seçin, sonra Düzenle'yi tıklayın.

4 Parola sorulursa, parolayı girin.

5 AirPort Extreme'iniz ve aığınız için istediğiniz ayarları düzenleyin.

AirPort Extreme'inizle Time Machine'i Kullanma

AirPort Extreme'inize bir USB sabit disk bağlarsanız; fotoğraflarınız, müzikleriniz, filmleriniz ve belgeleriniz de dahil olmak üzere Mac bilgisayarlarınızın tümünü yedeklemek için Time Machine uygulamasını kullanabilirsiniz.

Time Machine ayarlandıktan sonra, bilgisayarınızı düzenli aralıklarla otomatik olarak yedekler.

Otomatik yedeklemeleri ayarlamak, farklı bir yedekleme diski kullanmak veya diğer ayarları düzenlemek için Time Machine tercihlerini kullanın.

Mac OS X 10.5.7 veya daha yenisini kullanan bir bilgisayarda Time Machine'i ayarlamak veya düzenlemek için:

- 1 Elma menüsü > Sistem Tercihleri komutunu seçin ve daha sonra Time Machine'i tıklayın.
- 2 Anahtarı AÇIK konumuna kaydırın.
- 3 Disk Seç'i tıklayın.
- 4 AirPort Extreme'inizi seçin ve Diski Kullan'ı tıklayın.

Önemli: Time Machine ile ilk yedeklemeniz, yedeklediğiniz veri miktarına bağlı olarak tüm gece veya daha uzun sürebilir. İlk yedeklemeyi hızlandırmak için, AirPort Extreme'inizi bilgisayarınıza Ethernet kullanarak bağlayın. Bundan sonraki her yedeklemede Time Machine yalnızca bir önceki yedeklemeden sonra değişen dosyaları yedekler, böylece yedeklemeler o kadar uzun sürmez.

Yedekleme sırasında Mac'inizin sistemini kapatırsanız veya onu uyku durumuna geçirirseniz, Time Machine yedeklemeyi durdurur ve daha sonra Mac'iniz yeniden başladığında kaldığı yerden sürdürür.

Time Machine hakkında daha fazla bilgi için, Mac'deki Finder'da Yardım > Yardım Merkezi komutunu seçin ve daha sonra arama alanına Time Machine girin.

Parolayla Korunan Ağınıza WPS Yazıcı Ekleme

Ağınız, WPA Kişisel veya WPA/WPA2 Kişisel kullanılarak parolayla korunuyorsa, ağ parolası gerektirmeden ağınıza WPS uyumlu bir yazıcı ekleyebilirsiniz.

Bir yazıcının ağınıza erişmesine izin verdiğinizde, yazıcı AirPort İzlenesi'nin erişim denetimi listesinden silinene dek yazıcının adı ve kablosuz MAC adresi listede saklanır.

WPS yazıcı eklemek için:

- 1 Mac'inizde AirPort İzlenesi'ni açın, AirPort Extreme'inizi seçin ve daha sonra Düzenle'yi tıklayın. Gerekliyse parolayı girin.
- 2 Baz İstasyonu menüsünden WPS Yazıcı Ekle'yi seçin.
- 3 Yazıcının ağa nasıl erişmesini istediğinizi belirtme:
 - Yazıcı tarafından sağlanan sekiz basamaklı sayıyı girmek için PIN'i seçin.
 - Ağa katılan yazıcının ağa erişmesine izin vermek için "İlk girişim"i seçin.

Yazıcı ağa bağlandıktan sonra, yazıcıyı seçmek için Yazdırma ve Tarama tercihlerini kullanın. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

Yazıcıyı silmek istiyorsanız, AirPort İzlenesi'nde Ağ'ı tıklayın, Süreli Erişim Denetimi'ni tıklayın, yazıcıyı seçin ve daha sonra Sil'i (-) tıklayın.

AirPort Extreme'iniz ile ilgili çoğu sorunu bu bölümdeki önerileri izleyerek hızlıca çözebilirsiniz.

AirPort Extreme İçin En İyi Konumlar

Aşağıdaki öneriler AirPort Extreme'inizin en iyi kablosuz iletişim ve ağ kapsama alanını elde etmesine yardımcı olabilir.

- AirPort Extreme'inizi, büyük mobilya bölümleri veya duvarlar gibi engellerin az olduğu açık bir alana yerleştirin. Metal yüzeylerden uzağa yerleştirin.
- AirPort Extreme'inizi bir masaya veya altında ve etrafında yeterli hava dolaşımı olacak bir yüzeye yerleştirin. AirPort Extreme'inizi halının veya başka bir yumuşak malzemenin üzerine yerleştirmeyin; bu malzemeler hava akımı deliklerini kapatabilir.
- AirPort Extreme'inizi mobilya arkasına yerleştirecekseniz, AirPort Extreme ile mobilya arasında en az 2,5 cm boşluk bırakın.
- AirPort Extreme'inizi üç veya daha fazla tarafı metal yüzeylerle çevrili bir alana yerleştirmekten kaçının.
- AirPort Extreme'inizi müzik seti donanımlarınızla birlikte bir kabine koyarsanız AirPort Extreme'in etrafını ses, video veya güç kablolarıyla sarmayın. Onu, kablolar bir tarafta olacak şekilde yerleştirin. AirPort Extreme ile kablolar arasında mümkün olduğunca çok boşluk bırakın.

- AirPort Extreme'in üzerine kitap, kağıt veya başka bir nesne koymayın. Bunlar AirPort Extreme'in soğumasını engelleyebilir.
- AirPort Extreme'inizi mikrodalga fırın, 2,4 GHz telsiz telefon veya başka bir parazit kaynağından en az 8 metre uzağa yerleştirin.

Parazitlerden Korunma

Parazit kaynağından ne kadar uzaklaşırsanız soruna neden olma olasılığı o kadar azalır. Şunlar AirPort iletişiminde parazite neden olabilir:

- Mikrodalga fırınlar
- Doğrudan Uydu Servisi (DSS) radyo frekansı kaçağı
- Çanak antenle gelmiş olabilecek orijinal eşeksenli kablo. Aygıtın üreticisine danışın ve daha yeni kablolar edinin.
- Elektrik hatları, raylar ve enerji santralleri gibi bazı elektrikli aygıtlar.
- 2,4 GHz veya 5 GHz aralığında çalışan telsiz telefonlar. Telefonunuzla veya AirPort iletişimiyile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, AirPort Extreme'inizin kullandığı kanalı veya telefonunuzun kullandığı kanalı değiştirin.
- Komşu kanalları kullanan yakındaki baz istasyonları. Örneğin A aygıtı 1. kanala ayarlandıysa, B baz istasyonunun 6 veya 11. kanala ayarlanması gerekir.

İnternet'e Bağlanamıyorsanız

- İnternet'e doğrudan bilgisayarınızdan bağlanmayı deneyin. Bağlanamıyorsanız ağ ayarlarınızın doğru olup olmadığını denetleyin. Ayarlar doğru gibi görünüyorsa ama hâlâ bağlanamıyorsanız, İnternet servis sağlayıcınıza (ISS) danışın.
- Doğru kablosuz ağa bağlandığınızdan emin olun.

AirPort Extreme veya Ağ Parolanızı Unutursanız

AirPort Extreme veya ağ parolanızı unutursanız, onu sıfırlayabilirsiniz.

Parolanızı sıfırlamak için:

1 Sıfırlama düğmesine basmak ve bir saniye süresince basılı tutmak için sivri uçlu bir şey (tükenmez kalem gibi) kullanın.

Önemli: Sıfırlama düğmesine bir saniyeden uzun basarsanız, ağ ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

2 AirPort ağınızı seçin.

- Mac üzerinde, AirPort Extreme'iniz tarafından yaratılan ağı seçmek için menü çubuğundaki Wi-Fi durumu menüsünü kullanın (ağ adı değişmez).
- iOS aygıtı üzerinde, Wi-Fi ayarlarında ağı seçin.

3 AirPort İzlencesi'ni açın.

AirPort İzlencesi bilgisayarınızda yüklü değilse, şu adresten indirebilirsiniz: support.apple.com/tr_TR/downloads/#airport. AirPort İzlencesi iOS aygıtınızda yüklü değilse, onu App Store'dan yükleyebilirsiniz.

4 AirPort Extreme'inizi seçin ve Düzenle'yi tıklayın.

5 Baz İstasyonu'nu tıklayın ve AirPort Extreme'iniz için yeni bir parola girin.

6 Kablosuz Ağ'ı tıklayın ve Kablosuz Ağ Güvenliği açılır menüsünden bir şifreleme yöntemi seçin. Daha sonra AirPort ağınız için yeni bir parola girin.

7 AirPort Extreme'inizi yeniden başlatmak ve yeni ayarları yüklemek için Güncelle'yi tıklayın.

AirPort Extreme'niz Yanıt Vermiyorsa

Fişini elektrik prizinden çıkarıp yeniden takmayı deneyin.

AirPort Extreme'niz hâlâ yanıt vermiyorsa, onu saptanmış fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir.

Önemli: AirPort Extreme'niz saptanmış fabrika ayarlarına sıfırlandığında o anki ayarların tümü silinir ve özgün durumlarına döndürülür.

AirPort Extreme'nizi fabrika ayarlarına sıfırlamak için:

- Sıfırlama düğmesine basmak ve durum ışığı hızlı bir şekilde yanıp söne dek (yaklaşık 5 saniye) düğmeyi basılı tutmak için sivri uçlu bir şey (tükenmez kalem gibi) kullanın.

AirPort Extreme'niz aşağıdaki ayarlarla sıfırlanır:

- AirPort Extreme'niz, IP adresini DHCP kullanarak alır.
- Ağ adı, Apple Ağı XXXXXX olarak sıfırlanır (XXXXXX yerine AirPort kimliğinin son altı basamağı gelir).
- AirPort Extreme parolası public olarak ayarlanır.

AirPort Extreme'niz hâlâ yanıt vermiyorsa, aşağıdakileri deneyin:

- 1 AirPort Extreme'nizin fişini elektrik prizinden çıkarın.
- 2 AirPort Extreme'nizin fişini takarken sıfırlama düğmesini basılı tutmak için sivri uçlu bir şey kullanın.

AirPort Extreme'nizin Durum Işığı Turuncu Yanıp Sönüyorsa

Ethernet kablosu düzgün bağlanmamış olabilir veya Internet servis sağlayıcınızla ya da AirPort Extreme ayarlarıyla ilgili bir sorun olabilir.

Internet'e DSL veya kablo modem yoluyla bağlıysanız, modemin ağ veya Internet bağlantısı kesilmiş olabilir. Modem düzgün çalışıyor gibi görünse bile modemin güç kaynağıyla

bağlantısını kesmeyi, birkaç saniye beklemeyi ve daha sonra yeniden bağlamayı deneyin. Modemin güç kablosunu yeniden bağlamadan önce AirPort Extreme'inizin Ethernet yoluyla modeme doğrudan bağlı olduğundan emin.

Işığın neden yanıp söndüğü hakkında daha fazla bilgi için AirPort İzlenesi'ni açın, AirPort Extreme'inizi seçin ve daha sonra yanıp sönen ışık hakkında bilgi görüntülemek amacıyla Düzenle'yi tıklayın.

AirPort tercihlerinde "Baz istasyonlarındaki sorunları izle" onay kutusunu da seçebilirsiniz. Baz istasyonunda bir sorun olduğunda AirPort İzlenesi açılır ve sorunu çözenize adım adım yardım eder.

AirPort Extreme Yazılımınızı Güncellemek İstiyorsanız

Apple düzenli aralıklarla AirPort İzlenesi'ni günceller. En son sürümü indirmek için:

- Mac üzerinde www.apple.com/support/airport adresine gidin.
- iOS aygıtında App Store'a gidin.

AirPort Extreme'inizin firmware'ini de güncelleyebilirsiniz (kullanılabilir olduğunda).

AirPort Extreme'inizin firmware'ini Mac'ten güncellemek için:

- 1 AirPort İzlenesi'ni açın.
- 2 AirPort Extreme'inizi seçin.
- 3 Sürüm numarasının yanındaki Güncelle'yi tıklayın.

AirPort Extreme'inizin firmware'ini bir iOS aygıtından güncellemek için:

- AirPort İzlenesi'ni açın, AirPort Extreme'inizi seçin ve daha sonra Sürüm'e dokununuz.

Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek

4

AirPort Extreme'inizi kullanma hakkında daha fazla bilgiyi web'de ve ekran üstü yardımda bulabilirsiniz.

Çevrimiçi Kaynaklar

AirPort Extreme hakkında en son bilgiler için, www.apple.com/tr/wifi adresine gidin.

AirPort Extreme'inizi kaydettirmek için, www.apple.com/register adresine gidin.

AirPort destek bilgileri, ürüne özel bilgiler ve geri bildirimler içeren forumlar ve en son Apple yazılım indirmeleri için, www.apple.com/tr/support/ adresine gidin.

ABD dışında destek için, www.apple.com/support adresine gidip açılır menüden ülkenizi seçin.

Ekran Üstü Yardım

AirPort Extreme'inizle AirPort İzlenesi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Mac'inizde AirPort İzlenesi'ni açın ve Yardım > AirPort İzlenesi Yardım'ı seçin.

Garanti Hizmeti Alma

AirPort Extreme'iniz hasar görmüş görünüyor veya düzgün çalışmıyorsa bu kitapçıktaki, ekran üstü yardımdaki ve çevrimiçi kaynaklardaki önerileri izleyin.

AirPort Extreme'iniz hâlâ düzgün çalışmıyorsa, www.apple.com/tr/support adresine gidin ve garanti hizmeti almayla ilgili bilgi için servis ve destek teminat kapsamınızı denetleyin.

AirPort Extreme'inizin Seri Numarasını Bulma

Seri numarası, AirPort Extreme'inizin altında yazılıdır.

AirPort Extreme Özellikleri ve Güvenlik Yönergeleri

5

AirPort Extreme Özellikleri

- *Frekans Bandı:* 2,4 GHz ve 5 GHz
- *Standartlar:* 802.11 DSSS 1 ve 2 Mb/sn standardı, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.11ac özellikleri

Arabirimler

- 1 adet RJ-45 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet WAN (↕)
- 3 adet RJ-45 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet LAN (↔)
- Evrensel Seri Veri Yolu (USB) 2.0 (↓)
- Eşzamanlı çift bant 802.11ac Wi-Fi

Ortamla İlişkili Özellikler

- *Çalıştırma Sıcaklığı:* 0° C - 35° C (32° F - 95° F)
- *Saklama Sıcaklığı:* -25° C - 60° C (-13° F - 140° F)
- *Bağıl Nem Oranı (Çalıştırma):* %20 - %80 bağıl nem
- *Bağıl Nem Oranı (Saklama):* %10 - %90 bağıl nem, yoğunlaşmayan

Boyutlar ve Ağırlık

- *Uzunluk:* 98 mm (3,85 inç)
- *Genişlik:* 98 mm (3,85 inç)
- *Yükseklik:* 168 mm (6,6 inç)
- *Ağırlık:* 945 gram (2,08 lbs)

Donanımın Ortam Erişimi Denetimi (MAC) Adresleri

AirPort Extreme'de üç donanım adresi vardır:

- *AirPort Kimliği*: İki adres, AirPort Extreme'i kablosuz ağ üzerinde belirlemek için kullanılır.
- *Ethernet Kimliği*: AirPort Extreme'inizi Internet'e bağlamak için bu adresi ISS'nize sağlamanız gerekebilir.

AirPort Extreme'inizi Güvenli Bir Şekilde Kullanma

- AirPort Extreme'inize gelen gücü tamamen kesmenin tek yolu onun güç kaynağıyla bağlantısını kesmektir.
- AirPort Extreme'inizi bağlarken veya bağlantısını keserken, fişi her zaman yanlarından tutun. Parmaklarınızı fişin metal bölümünden uzak tutun.
- AirPort Extreme'inizin içi hiçbir surette, fişi prize takılı değilken bile açılmamalıdır. AirPort Extreme'inizin tamire gereksinimi varsa, bakınız: 21. sayfadaki "Daha Fazla Bilgi, Servis ve Destek".
- Bir bağlayıcıyı bir kapının içine zorla sokmaya çalışmayın. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa muhtemelen birbirleriyle uyumlu değildir. Bağlayıcının kapağına uyduğundan ve bağlayıcıyı kapağına uygun yönde taktığınızdan emin olun.

Islak Yerlerden Kaçınma

UYARI: Elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için, AirPort Extreme'inizi suyun veya ıslak yerlerin yakınında kullanmayın.

AirPort Extreme'inizi içecekler, lavabo, küvet, duş kabini vb. gibi sıvı kaynaklarından uzak tutun.

- AirPort Extreme'inizi doğrudan gelen güneş ışığından ve yağmur ile diğer nemli ortamlardan koruyun.
- AirPort Extreme'inizin üzerine yiyecek veya içecek dökmemeye dikkat edin. Dökülürse, temizlemeden önce Time Capsule'ün fişini çıkarın.
- AirPort Extreme'inizi açık mekanlarda kullanmayın. AirPort Extreme kapalı ortamlarda kullanılan bir üründür.

Onarımı Kendiniz Yapmayın

UYARI: AirPort Extreme'inizin içini açmaya veya onu parçalarına ayırmaya çalışmayın. Elektrik çarpması ve sınırlı garantiyi ihlal riskini göze almış olursunuz. İçinde kullanıcı tarafından değiştirilebilecek hiçbir parça yoktur.

Kullanım Hakkında

AirPort Extreme'iniz düzgün bir şekilde saklanmazsa veya kullanılmazsa hasar görebilir. AirPort Extreme'inizi taşıırken düşürmemeye dikkat edin.

Mevzuata Uygunluk Bilgileri

FCC Uyumluluk Bildirimi

Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir. Radyo veya televizyon yayını alımlarında parazitlenmeden şüphe ediyorsanız yönergelerle bakın.

Radyo ve Televizyon Parazitlenmesi

Bu bilgisayar ekipmanı radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Eğer uygun biçimde—yani tam olarak Apple'ın yönergelerine uygun biçimde—kurulmaz ve kullanılmazsa radyo ve televizyon yayınlarının alımlarında parazitlenmeye neden olabilir.

Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümündeki belirtilere göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu belirtiler, bir yerleşim biriminde bu tür parazitlenmeye karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluşmayacağı garanti edilemez.

Bilgisayar sisteminizin parazitlenmeye neden olup olmadığını, bilgisayarınızı kapatarak anlayabilirsiniz. Eğer parazitlenme durursa, bilgisayarın ya da çevrebirim aygıtlarından birinin parazitlenmeye neden olması olasıdır.

Eğer bilgisayar sisteminiz radyo veya televizyon yayınlarının alımında parazitlenmeye neden oluyorsa, aşağıdaki önlemleri alarak sorunu gidermeyi deneyin:

- Parazitlenme duruncaya kadar radyo veya televizyon antenini çevirin.
- Bilgisayarı, televizyonun veya radyonun bir tarafından diğer tarafına taşıyın.
- Bilgisayarı, televizyondan veya radyodan uzağa taşıyın.

- Bilgisayarı, televizyon veya radyodan farklı bir sigortaya bağlı bir prize takın. (Başka bir deyişle, bilgisayar ve televizyon veya radyonun bulunduğu devrelerin farklı devre kesicileri ya da sigortaları tarafından denetlendiğinden emin olun.)

Eğer gerekli ise, bir Apple yetkili servis sağlayıcısına veya Apple'a danışın. Apple ürününüz ile birlikte gelen servise ve destek bilgilerine bakın. Veya daha fazla öneri için tecrübeli bir radyo - televizyon teknisyeninin görüşlerini alın.

Önemli: Apple Inc., tarafından izin verilmeden bu üründen yapılacak değişiklikler EMC uyumluluğunu geçersiz kılabilir ve sizin bu ürünün kullanma yetkinizi ortadan kaldıracaktır.

Bu ürün; FCC uyumluluğu için, sistem bileşenleri arasında Apple'a ait çevrebirim aygıtlarının ve Apple'a ait yalıtılmış kabloların ve bağlayıcıların kullanımını içeren şartlar altında test edilmiştir. Radyo, televizyon setleri ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmeye neden olma olasılığını azaltmak için, sistem bileşenleri arasında Apple'a ait çevrebirim aygıtları ve yalıtılmış kablolar ile bağlayıcılar kullanmanız önemlidir. Apple'a ait çevrebirim aygıtlarını ve uygun şekilde yalıtılmış kablolar ile bağlayıcıları yetkili Apple satıcılarından edebilirsiniz. Apple olmayan çevrebirim aygıtları için, yardım almak üzere üreticiye veya satıcıya danışın.

Sorumlu taraf (yalnızca FCC konuları için iletişime geçin)

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.23 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Radyo Frekans ı Enerjisine Maruz Kalma

Bu aygıtta ki AirPort kartının radyasyon çıkış gücü, denetlenmemiş ekipmanlar için FCC ve AB radyo frekansına maruz kalma sınırlarının altındadır. Bu aygıt, AirPort kartı anteniyle insan vücudu arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde çalıştırılmalıdır ve FCC izni şartlarına uyan başka bir anten veya verici ile yan yana yerleştirilmemel i ya da kullanılmamalıdır.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Avrupa Uyum Beyannamesi

Bu ürün Avrupa Direktifleri 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 1999/5/EC gereksinimlerine uygundur.

Avrupa-AB Uyumluluk Bildirimi



Български Apple Inc. декларира, че това WLAN Access Point е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/EC.

Česky Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento WLAN Access Point je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr WLAN Access Point overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät WLAN Access Point in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see WLAN Access Point vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, Apple Inc. declares that this WLAN Access Point is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente Apple Inc. declara que este WLAN Access Point cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά Με την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή WLAN Access Point συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Français Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil WLAN Access Point est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Islenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki WLAN Access Point fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evrópuþilskipunar 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo WLAN Access Point è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Apple Inc. deklarē, ka WLAN Access Point ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo „Apple Inc.“ deklaruojama, kad šis WLAN Access Point atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a WLAN Access Point megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti Hawnehkk, Apple Inc., jiddikjara li dan WLAN Access Point jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel WLAN Access Point in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Apple Inc. erklærer herved at dette WLAN Access Point-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Apple Inc. oświadczam, że ten WLAN Access Point są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português Apple Inc. declara que este dispositivo WLAN Access Point está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat WLAN Access Point este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta WLAN Access Point skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto WLAN Access Point spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä WLAN Access Point tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska Härmed intygar Apple Inc. att denna WLAN Access Point står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

AB Uyumluluk Bildiriminin bir kopyası şu adreste bulunabilir: www.apple.com/euro/compliance
Bu aygıt Avrupa Birliği'nde kullanılabilir.

European Community Restrictions

Bu aygıt, 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında yalnızca kapalı ortamlarda çalışmakla sınırlanmıştır.

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이
있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya



Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Japan VCCI Class B Statement



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

本製品は、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブル（イーサネットネットワークケーブルを含む）が使用されている状態で、EMCへの準拠が実証されています。ラジオ、テレビ、およびその他の電子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブルを使用することが重要です。

重要: Apple の許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁両立性(EMC)および無線に準拠しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。

Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembol, ürününüzün yerel kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde atılması gerektiğini belirtir. Ürününüzün kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüm seçenekleri hakkında bilgi edinmek üzere Apple'a veya yerel mercilere başvurun.

Apple'in geri dönüşüm programı hakkında bilgi için, www.apple.com/recycling adresine gidin.

Avrupa Birliği — Atma Bilgileri



Bu sembol, ürününüzün yerel yasa ve yönetmeliklere göre ev atığından ayrı olarak atılması gerektiğini belirtmektedir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel mercilerce belirlenen bir toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak kabul etmektedirler. Ürününüzün atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

Union Européenne — informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union — Informationen zur Entsorgung

Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses

Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea — informazioni per lo smaltimento

Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

EU — Information om kassering

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Brasil — Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

台灣



廢電池請回收

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

中国

有毒或 有害物质	零部件	
	电路板	附件
鉛 (Pb)	X	X
汞 (Hg)	○	○
鎘 (Cd)	○	○
六价鉻 (Cr, VI)	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的使用期限标识。



© 2013 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, AirPort, AirPort Extreme, Apple TV, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, OS X ve Time Machine; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markasıdır.

IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilir.

www.apple.com/tr/wifi
www.apple.com/tr/support/airport