

Revizuiți ghidul *Informații esențiale despre Mac Pro* înainte de a utiliza computerul. Vizualizați ghidul la support.apple.com/guide/mac-pro sau descărcați-l din Apple Books (în funcție de disponibilitate). Păstrați documentația pentru referință ulterioară.

Siguranță și manipulare

Consultați secțiunea "Informații importante privind siguranța" de mai jos și "Informații despre siguranță, manipulare și reglementare" din ghidul *Informații esențiale despre Mac Pro*.

Informații importante privind siguranța

Singurul mod de a deconecta alimentarea complet de la computer este să decuplați cablul de alimentare de la sursa de alimentare principală. Pentru a deconecta complet ecranul, trebuie, de asemenea, să decuplați cablul de alimentare al acestuia de la computer sau de la priză electrică. Asigurați-vă că cel puțin un capăt al cablului de alimentare al dispozitivului este ușor accesibil, astfel încât să puteți decupla computerul sau ecranul atunci când este necesar.

Pentru siguranța dvs. și a echipamentului dvs., decuplați ștecuri (trăgând de ștecur, nu de cablu) de la computer, în oricare dintre următoarele condiții:

- Cablul de alimentare sau ștecurul este uzat sau deteriorat în alt fel.
- Ați vărsat ceva în carcasa.
- Computerul a fost scăpat pe jos sau carcasa s-a deteriorat în alt fel.
- Bănuți că Mac Pro-ul necesită servicii sau reparație.
- Doriți să curățați computerul.
- Doriți să adăugați sau să îndepărtați un card PCIe sau alt accesoriu intern.

Pentru servicii sau întrebări despre garanție, contactați Apple sau un furnizor de servicii autorizat Apple. Informații despre servicii și asistență sunt incluse în documentația computerului dvs.

Nu folosiți mecanismul de blocare de pe partea superioară a capacului computerului pentru a transporta computerul. Acest mecanism este destinat blocării, deblocării și îndepărtării/repunerii în poziție a capacului superior, nu transportării computerului.

Nu blocați niciun orificiu de ventilație. Computerul dvs. necesită un curent de aer suficient pentru a asigura o răcire adecvată și o funcționare optimă, precum și pentru a evita o reducere a performanței sau deteriorarea componentelor interne.

Înlocuirea bateriei

AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie tip pastilă. Înlocuirea bateriei poate fi necesară pe parcursul duratei de viață a produsului. Înlocuiți numai cu o baterie de același tip (CR2032) și aceeași capacitate, respectând polaritatea corectă. Înlocuirea bateriei cu un tip necorespunzător prezintă un risc de incendiu sau de electrocutare.


A nu se înghiți bateria

Înghițirea bateriei de tip pastilă poate cauza arsuri interne grave în doar două ore și poate duce la deces. A nu se lăsa bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. În cazul în care capacul superior nu poate fi repus în poziție, înecați și mai utilizați computerul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. În cazul în care considerați că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în interiorul vreunei părți a corpului cuiva, solicitați asistență medicală imediat.

Configurarea Mac Pro-ului

Cuplați cablul de alimentare complet în mufa încastrată corespunzătoare de pe partea din spate a Mac Pro-ului și cuplați celălalt capăt într-o priză cu împământare sau într-un prelungitor cu împământare. Împământarea este obligatorie. Nu ignorați utilizarea pinului de împământare.

Lucrul la interiorul Mac Pro-ului

1. Înainte de a deschide Mac Pro-ul, opriți-l alegând Apple  > Oprește computerul.

Important: Opriți întotdeauna Mac Pro-ul înainte de a-l deschide pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale acestuia sau a componentelor pe care doriți să le instalați. Nu deschideți computerul și nu încercați să instalați articole în interior în timp ce este pornit.

2. Așteptați 10 minute pentru a permite componentelor interne ale computerului să se răcească.

AVERTISMENT: Lăsați computerul să se răcească înainte de a atinge componentele interne, care pot fi foarte incalzite.

3. Atingeți metalul de pe partea exterioară a Mac Pro-ului pentru a descărca orice electricitate statică din corpul dvs.

Important: Descărcați întotdeauna electricitatea statică înainte de a atinge vreo parte sau de a instala vreo componentă în interiorul computerului. Pentru a evita generarea de electricitate statică, nu vă plimbați prin încăpere înainte de a termina de instalat cardurile, memoria sau dispozitivul de stocare intern și de a închide computerul.

4. Decuplați toate cablurile și cablul de alimentare de la computer.

Pentru a evita deteriorarea componentelor interne sau a componentelor pe care doriți să le instalați, decuplați întotdeauna Mac Pro-ul. Nu încercați să instalați articole în timp ce acesta este cuplat.

Computerul dvs. are integrat un circuit de interblocare destinat să vă protejeze împotriva energiei periculoase și a eventualelor leziuni produse

de paletele mobile ale ventilatorilor când ventilatorul funcționează la viteză ridicată. Nu încercați să împiedicați funcționarea circuitelor de interblocare.

5. Rotiți mecanismul de blocare de pe partea superioară a computerului la 90 de grade.

6. Cu ajutorul mecanismului de blocare, ridicați capacul drept în sus (poate fi mai ușor să plasați computerul pe podea, apoi să ridicați capacul superior). Când îndepărtați capacul superior, țineți-l bine.

Notă: Mac Pro-ul nu va porni când are capacul îndepărtat.

Revizuiți ghidul *Informații esențiale despre Mac Pro* înainte de a instala vreo componentă din Mac Pro.

Fiecare slot PCIe are o putere maximă de 75 W, fiecare conector auxiliar (AUX) cu 6 pini are o putere de 75 W și fiecare conector AUX cu 8 pini are o putere de 150 W.

Important: Utilizați doar module PCIe certificate în materie de siguranță (CSA, UL sau echivalent) și pentru care se precizează explicit că respectă specificațiile PCIe standard în domeniu. Utilizarea modulelor necertificate, neconforme ar putea să nu mențină separate sursele de alimentare de intrare, ducând la un eventual pericol de ardere.

Important: Utilizați doar cablurile originale Apple furnizate cu Mac Pro-ul sau cu accesoriul Mac Pro sau cabluri comercializate într-un Apple Store sau online la apple.com/pro.

Atenție la realizarea conexiunii la conectorii AUX. Când instalați în computer un accesoriu care utilizează alimentarea AUX, atașați mai întâi conectorul AUX, apoi instalați modulul. Aveți grijă să nu scăpați modulul pe jos în timp ce este conectat la conectorul AUX. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea conectorului AUX sau a plăcii de bază. În cazul deteriorării conectorului AUX, nu porniți computerul, deoarece acest lucru poate cauza și alte deteriorări ale sistemului. Duceți sistemul la un centru de servicii autorizat Apple sau la un Apple Store pentru reparație.

7. După ce ați terminat de lucrat la interiorul computerului, repuneți capacul superior în poziție ținându-l bine și ghidându-l încet în jos pe computer.

8. Rotiți mecanismul de blocare înapoi în poziția inițială.

9. Reconectați cablul de alimentare și cablurile celorlalte accesorii.

Important: Computerul nu va porni în cazul în care capacul nu a fost repus și mecanismul de blocare rotit în poziția inițială.

Alimentarea

Mac Pro utilizează un curent de intrare de peste 12 amperi la 120 V și peste 6 amperi la 230 V, într-o configurație complet echipată. Atenție la conectarea altor echipamente la același circuit electric, deoarece acest lucru poate supraîncălca circuitul, ducând la declanșarea disjunctoarelor de circuit și la pierderea datelor de către computer. Se recomandă conectarea unui sistem configurat complet la un circuit electric dedicat.

Kitul de roți opțional

Greutatea Mac Pro-ului configurat trebuie să nu depășească 25 de kg dacă este echipat cu kitul de roți opțional. Computerele cu o greutate de peste 25 de kg nu respectă cerințele de stabilitate din standardul privind siguranța, dacă sunt pe roți. Computerele mai grele trebuie să se sprijine pe picioarele standard.

Întreținerea generală

Dacă trebuie să curățați computerul, respectați instrucțiunile următoare:

1. Opriți computerul.
2. Deconectați cablul de alimentare a computerului de la priză electrică sau de la prelungitor.
3. Deconectați cablurile de la computer.
4. Ștergeți ușor suprafețele carcasei computerului folosind o cârpă curată, moale, umezită cu apă.

Important: Nu utilizați alcool sau aerosoli, solvenți sau produse abrazive care ar putea deteriora finisajul carcasei.

Evitarea deteriorării auzului

Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultați la niveluri înalte de volum pentru perioade lungi. Mai multe informații cu privire la sunet și auz sunt disponibile online la apple.com/sound.

Informații despre Apple Magic Mouse cu laser clasa 1

Apple Magic Mouse este clasificat ca produs cu laser din Clasa 1 conform IEC 60825-1 Ed. 3. Acest dispozitiv respectă standardele 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția conformității cu IEC 60825-1 Ed. 3, după cum se descrie în Laser Notice No. 56 din 8 mai 2019.

Atenție: Acest dispozitiv conține unul sau mai multe lasere. Utilizarea diferită de cea descrisă în manualul de utilizare, reparația sau demontarea poate cauza deteriorarea, care poate conduce la expunerea periculoasă la emisii laser în infraroșu ce nu sunt vizibile. Procedurile de servicii pentru acest echipament trebuie asigurate de Apple sau de un furnizor autorizat de servicii.

Informații despre reglementare

Informațiile privind certificările de reglementare sunt disponibile pe dispozitiv. Alegeți meniul Apple > Despre acest Mac > Resurse > Certificări de reglementare. Pentru informații suplimentare despre reglementare, consultați secțiunea "Informații despre siguranță, manipulare și reglementare" din ghidul *Informații esențiale despre Mac Pro*.

Conformitate FCC și ISED Canada

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea a 15-a din Regulile FCC și cu standardele RSS scutite de licență ale ISED Canada. Funcționarea depinde de următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Conformitate UE/UK

Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest dispozitiv wireless este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu regulamentele din 2017 privind echipamentele radio. O copie a declarației de conformitate este disponibilă la apple.com/euro/compliance. Reprezentanta Apple în UE este Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda. Reprezentanta Apple în Regatul Unit este Apple UK Ltd., 2 Furze Ground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Restricții de utilizare

Acest dispozitiv este restricționat pentru utilizare în interior atunci când funcționează în gama de frecvență 5150-5350 MHz. Această restricție se aplică în: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).

Frecvență	Putere maximă
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Conformitate ENERGY STAR®



Ca partener ENERGY STAR, Apple a stabilit că acest produs, în configurațiile sale standard, îndeplinește condițiile ENERGY STAR privind eficiența energiei. Programul ENERGY STAR reprezintă un parteneriat cu producătorii de echipamente electronice pentru a promova produsele eficiente din punct de vedere al consumului de energie. Reducerea consumului de energie al produselor conduce la economii bănești și ajută la conservarea resurselor valoroase.

Acest computer este livrat cu funcția de gestionare a alimentării activată și cu funcția de adormire a computerului configurată la 10 minute de inactivitate a utilizatorului. Pentru a trezi computerul, faceți clic pe mouse ori pe trackpad sau apăsați orice tastă de pe tastatură.

Pentru informații suplimentare despre ENERGY STAR, accesați energystar.gov.

Apple și mediu

Apple recunoaște responsabilitatea de a minimiza impactul operațiunilor și al produselor noastre. Pentru informații, accesați apple.com/environment.

Informații referitoare la reciclare și eliminare



Simbolul de mai sus înseamnă că, în conformitate cu legile și regulamentele locale, produsul dumneavoastră și/sau bateria acestuia vor fi eliminate separat de deșeurile menajere. Când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un centru de colectare desemnat de autoritățile locale. Colectarea separată și reciclarea produsului dvs. și/sau a bateriei acestuia la momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor asigura că produsul este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul. Pentru informații cu privire la programul de reciclare Apple, punctele de colectare pentru reciclare, substanțele restricționate și alte inițiative de mediu, vizitați apple.com/environment.

Bateriile încorporate

Perifericele sunt furnizate cu baterii litiu-ion incluse. Nu încercați să înlocuiți sau să îndepărtați bateria litiu-ion pe cont propriu - puteți deteriora bateria, ceea ce poate cauza supraîncălzire și vătămări. Bateria integrată trebuie să fie înlocuită doar de Apple sau de un furnizor de servicii autorizat și să fie reciclată sau eliminată separat de deșeurile casnice. Pentru informații despre bateriile litiu-ion de la Apple, accesați apple.com/ro/batteries.

Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Armenia

Соответствие требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по ссылке:
support.apple.com/ru_RU/specs



Contract de licență software

Utilizarea Mac Pro-ului reprezintă acceptarea condițiilor licenței software Apple și a terților, care se află la adresa apple.com/legal/sla.

Prezentare pe scurt a garanției Apple limitate la un an

Apple garantează produsul hardware inclus și accesoriile împotriva defectelor materiale și de manoperă timp de un an de la data achiziției inițiale. Apple nu oferă garanție în cazul uzurii obișnuite, nici pentru daunele cauzate în urma accidentelor sau abuzului. Pentru a beneficia de servicii, contactați Apple, vizitați un Apple Store sau un furnizor de servicii autorizat de Apple - opțiunile de servicii disponibile depind de țară în care sunt solicitate lucrările de servicii și pot fi restricționate la țara de vânzare inițială. În funcție de localizare, se pot aplica tarife pentru apeluri și expediere internațională. În conformitate cu condițiile integrale și cu informațiile detaliate privind obținerea serviciilor disponibile la apple.com/legal/warranty și la support.apple.com/ro-ro, dacă trimiteți o revendicare validă în baza acestei garanții, Apple fie va repara, fie va înlocui, fie vă va rambursa pentru dispozitivul dvs. hardware, la discreția sa. Beneficiile garanției sunt suplimentare drepturilor oferite în baza legilor locale privind protecția consumatorului. La efectuarea unei revendicări în baza acestei garanții, este posibil să vi se solicite să furnizați detaliile de achiziționare.

Pentru consumatorii din Australia: Produsele noastre sunt furnizate cu garanții care nu pot fi excluse în baza legislației australiene privind protecția consumatorului. Aveți dreptul la înlocuirea sau rambursarea pentru o defecțiune majoră sau la compensarea pentru orice alt tip de pierdere sau deteriorare care poate fi prevăzută în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul de a beneficia de repararea sau înlocuirea produselor dacă acestea nu au o calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu se încadrează în categoria defecțiunilor majore. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.