


іМас с монтажным адаптером VESA

Руководство по установке



Благодаря монтажному адаптеру VESA Вы сможете закрепить iMac с помощью механизмов для крепления, таких как шарнирный держатель или подвесной держатель, в соответствии с требованиями Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники (VESA).


Внимание! Для установки или демонтажа монтажного адаптера VESA обратитесь в Apple или к авторизованному поставщику услугу Apple. Информацию об услуге можно найти на веб-странице support apple com/ni_ru/mac/repai/service

Прежде чем начать

Внимательно прочтите это руководство, все инструкции по установке и все сведения о технике безопасности, прилагаемые к механизму для крепления VESA. Прежде чем попосрепинить iMac к механизму пля крепления.

- Выберите механизм для крепления VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) и метод крепления (скоба или винты), который позволит выдержать вес от 4.5 кг.
- Убедитесь, что отверстия для винтов на механизме для крепления совпадают с отверстиями на монтажном адаптере на iMac; расстояние между отверстиями составляет 100 мм.
- Убедитесь, что винты входят в комплект Вашего механизма для крепления VESA.
 Стандартный размер винта VESA M4 x 0.7 мм.

Примечание: В некоторых моделях іМас есть только два разъема.




Выбор места установки

При выборе места установки:

Не устанавливайте іМас экраном вниз (например, на потолке).

 Устанавливайте іМас таким образом, чтобы вентиляционные отверстия снизу не блокировались. Не устанавливайте іМас в местах с плохой вентиляцией (например, в шкафу).



- Устанавливайте іМас таким образом, чтобы его задняя, нижняя и боковые стороны отступали от других поверхностей по крайней мере на 25 мм.
- Выберите такое место для установки, чтобы іМас не был подвержен случайным ударам.
 Устанавливайте іМас паралювно полу, в горизонтальной ориентации. Не устанавливайте его перпендикулярно полу, в вертикальной ориентации.
- Не устанавливайте iMac в местах с повышенной сыростью, влажностью или аномально высокой температурой. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 10 °C до 35 °C (от 50 °F до 95 °F).

Подсоединение механизма для крепления


Во время подсоединения механизма для крепления выполните следующие действия.

- Выключите іМас и отсоедините кабель питания и все остальные кабели.
- Расстепите чистую мягкую ткань на плоской рабочей поверхности размером не менее чем 50,8 см × 63,5 см. Удерживая іМас с двух сторон, аккуратно разместите его на ткани экраном вниз.
- 3. Разместите скобу VESA над монтажным адаптером и совместите отверстия для винтов.
- Прикрепите скобу механизма для крепления к монтажному адаптеру с помощью винтов М4 х 0,7 мм. Следуйте всем инструкциям, входящим в комплект поставки механизма для крепления VFSA

Эксплуатация iMac с монтажным адаптером VESA

После установки іМас и механизма для крепления имейте в виду следующие особенности регулировки.

- Не применяйте силу при изменении положения монитора. Механизм для крепления VESA может быть не регулируемым.
- Наклоняйте дисплей іМас не более чем на 5° вниз или 25° вверх.




- При перемещении iMac обеспечьте достаточно места для проводов и кабелей, чтобы они не перетягивались и не защемлялись.
- Полностью отключить электролитание можно, вынув кабель питания из розетки.
 Убедитесь, что хотя бы один конец кабеля питания находится в пределах легкой досягаемости, что позволит Вам при необходимости отсоединить кабель питания компьютела iMac

Внимание! После того, как вы прикрепите iMac к механизму для крепления, скоба может закрывать серийный номер и нормативную информацию на задней стороне монтажного адаптера VESA. Чтобы узнать серийный номер, выберите меню «Аррle» с > <06 этом Мас». Чтобы узнать нормативную информацию о сертификации, выберите меню Аррle с >

Продукция, произведенная не компанией Apple

Годовая гарантия Арріе не распространяется на продукцию сторонних производителей, даже если она входит в комплект поставки и продана вместе с продукцией Арріе. Продукция, произведенная компанией, отличной от Арріе, может иметь гарантию компании-производителя, которая может содержаться в упаковке или печатной похументации.



© 2021 Apple Inc.. Все права защищены. Apple, логотип Apple и iMac являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Printed in XXXX.

